

CARACTERISTIQUES	CB125S	CD125S	SL125
<b>DIMENSIONS</b>			
Longueur totale	74,8 in. (1.900mm)	74,8 in. (1.900mm)	78,5 in. (1.995mm)
Largeur totale	29,5 in. (750mm)	29,5 in. (750mm)	31,9 in. (810mm)
Hauteur totale	40,0 in. (1.015mm)	39,4 in. (1.000mm)	44,3 in. (1.115mm)
Empattement	47,4 in. (1.205mm)	47,2 in. (1.200 mm)	50,2 in. (1.275mm)
<b>POIDS</b>			
Poids (à sec)	220,0 lbs (91,5 kg)	196,2 lbs (89 kg)	209,5 lbs (95,0 kg)
<b>CAPACITES</b>			
Huile moteur	1,0 U.S. qt. 0,9 Imp. qt. (1,01)	1,0 U.S. qt., 0,9 Imp. qt. (1,01)	1,0 U.S. qt., 0,9 Imp. qt. (1,01)
Réservoir d'essence	2,0 U.S. gal. 1,6 Imp. gal. (7,51)	2,0 U.S. gal., 1,6 Imp. gal. (7,51)	1,8 U.S. gal. 1,6 Imp. gal. (7,01)
Réserve	1,3 U.S. qt. 1,1 Imp. qt. (1,21)	1,3 U.S. qt., 1,1 Imp. qt. (1,21)	0,4 U.S. gal. 0,3 Imp. gal. (1,51)
<b>MOTEUR</b>			
Alésage et course	2,205 × 1,949 in. (56 × 49,5mm)	2,205 × 1,949 in. (56 × 49,5mm)	2,205 × 1,949 in. (56 × 49,5mm)
Taux de compression	9,5:1	9,5:1	9,5:1
Cylindrée	7,44 cu in. (122 cc)	7,44 cu in. (122 cc)	7,44 cu in. (122 cc)
Puissance	12,0 ps/9.000 rpm	12,0 ps/9.000 rpm	12,0 ps/9.000 rpm
Ecartement du rupteur	0,012~0,016 in. (0,3~0,4mm)	0,012~0,016 in. (0,3~0,4mm)	0,012~0,016 in. (0,3~0,4mm)
Ecartement des électrodes de bougie	0,024~0,028 in. (0,6~0,7mm)	0,024~0,028 in. (0,6~0,7mm)	0,024~0,028 in. (0,6~0,7mm)
Jeu aux soupapes	0,002 in. (0,05mm)	0,002 in. (0,05mm)	0,002 in. (0,05mm)
<b>CADRE ET SUSPENSION</b>			
Chasse	63° 45'	63° 45'	60°
Déport	3,15 in. (80mm)	3,15 in. (80mm)	3,15 in. (80mm)
Dimension pneu AV	2,75-18 (4 PR)	2,50-18 (4 PR)	2,75-21 (4 PR)
Dimension pneu AR	3,00-17 (4 PR)	2,75-18 (4 PR)	3,25-18 (4 PR)
<b>TRANSMISSION</b>			
Réduction primaire	4,055	4,055	4,055
Réduction finale	3,267	2,800	3,267
Rapport lère Vitesse	2,500	2,769	2,769
2ème "	1,722	1,722	1,722
3ème "	1,333	1,272	1,272
4ème "	1,083	1,000	1,000
5ème "	0,923		0,815
<b>ELECTRICITE</b>			
Batterie	6V-6 AH	6V-6 AH	6V-6 AH
Génératrice	Alternateur	Alternateur	Alternateur
Fusible	10 amp	10 amp	15 amp
<b>ECLAIRAGE</b>			
Phare	6V-25/25W	6V-25/25W	6V-25/35W
Feu AR et de stop	6V-3/10W	6V-3/10W	6V-5.3/17W
Feu de direction	6V-8W	6V-8W	-
Lampe de compteur	6V-1,5W	6V-1,5W	6V-1,5W
Lampe témoin de point mort	6V-1,5W	6V-1,5W	6V-1,5W
Lampe témoin de feu de direction	6V-18W	6V-1,5W	6V-1,5W
Lampe témoin de phare	6V-1,5W	6V-1,5W	6V-1,5W