

CBR 600 F .H TRANSISTORISE

Ordre de contrôle	Elément à vérifier	Moteur à l'arrêt	Appareil de mesure : Ohmmètre		
1					
a					
	Appareil de mesure : IGNITIONMATE/ IMRIE 625	Moteur à l'arrêt	Régime de démarrage	Ralenti	Accelere
1	Contacteur principal et arrêt moteur Fil noir/blanc (+) et vert (-)	(+) 12V	(+) 10V	(+) 13V	(+) 14.5V
2	Capteur d'impulsions Fil bleu (+) blanc/bleu (-) Fil jaune (+) blanc/jaune (-)		(+) 1V	(+) 4V	(+) 20V
3	Bobine H.T primaire 1/4 fil jaune/bleu (+) et masse 2/3 fil bleu/jaune (+) et masse	(+) 12 V	(+) 100 V	(+) 160V	(+) 250 V
4	Bobine H.T secondaire circuit ouvert	Régime de démarrage uniquement 1 - 3: (-) 25KV 2 - 4: (+) 25KV			
5	Tension à la bougie d'allumage	1 - 3: 2 - 4:	(-) 6KV (+) 8KV	(-) 13KV (+) 15KV	(-) 15KV (+) 20KV